

**REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y
SIMILARES – REQUISITOS GENERALES**

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Resoluciones Nº 38/98, 56/02, 22/05 y 35/08 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la armonización de Reglamentos Técnicos MERCOSUR tiene por objeto eliminar los obstáculos al comercio que son generados por diferencias en las reglamentaciones nacionales vigentes, dando cumplimiento a lo establecido en el Tratado de Asunción.

Que resulta conveniente desarrollar especificaciones técnicas que aseguren el cumplimiento del Reglamento Técnico MERCOSUR sobre “Requisitos esenciales de seguridad para productos eléctricos de baja tensión”.

Que es necesario garantizar a los consumidores la seguridad en la utilización de aparatos electrodomésticos y similares en condiciones previsibles o normales de uso.

**EL GRUPO MERCADO COMÚN
RESUELVE:**

Art. 1º - Aprobar el “Reglamento Técnico MERCOSUR para Aparatos electrodomésticos y similares”, que figura como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2º - Los organismos nacionales competentes para la implementación de la presente Resolución, son:

Argentina: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Secretaría de Comercio Interior - SCI

Brasil: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO

Paraguay: Ministerio de Industria y Comercio – MIC

Venezuela:

Uruguay: Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua - URSEA

Art. 3° – Los requisitos para aparatos electrodomésticos y similares establecidos en la presente Resolución serán obligatorios a partir de los 365 días contados a partir de la fecha de su incorporación.

Art. 4° – Esta Resolución deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes hasta 180 días posteriores a su aprobación.

Art. 5° - La presente Resolución se aplicará en el territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.

XLVII SGT N°3 – //12

ANEXO

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y SIMILARES – REQUISITOS GENERALES

- 1 - A los fines de este Reglamento Técnico se entiende por electrodomésticos aquellos aparatos eléctricos para uso doméstico y similar de tensión nominal superior a 50 V, pero sin exceder los 250V para los aparatos monofásicos y 480 V para los otros aparatos. Los aparatos no destinados a usos doméstico normal, pero que pueden ser una fuente de peligro para el público, tal como los aparatos destinados a ser utilizados por usuarios no especializados en comercios, industria ligera y el agro, están incluidos dentro del campo de aplicación de este Reglamento.
- 2 - Para cada tipo de aparato específico, el sistema de evaluación de la conformidad requerido será establecido en el **Reglamento Técnico MERCOSUR para aparatos electrodomésticos y similares – Requisitos específicos** correspondiente.
- 3 - Los aparatos electrodomésticos y similares deberán cumplir el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Requisitos Esenciales de Seguridad para Productos Eléctricos de Baja Tensión, los requisitos generales que se indican en el Apéndice del presente Reglamento Técnico y los Requisitos Específicos establecidos en el **Reglamento Técnico MERCOSUR para aparatos electrodomésticos y similares – Requisitos específicos** correspondiente a cada tipo de aparato.

APENDICE

REQUISITOS **ESPECÍFICOS** PARA APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS

Los requisitos específicos están detallados en la Norma NM 60335-1:2010 – Seguridad de aparatos electrodomésticos y similares – Parte 1: Requisitos generales (IEC 60335-1:2006, edición 4.2, MOD), según lo siguiente:

1 OBJETO

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica, con la excepción de la Nota 2 y con la siguiente modificación:

“Nota 3: Esta norma no se aplica a:

- los aparatos destinados exclusivamente a usos industriales,
- los aparatos destinados a ser utilizados donde se presentan condiciones especiales, tales como la presencia de una atmósfera corrosiva o explosiva (polvo, vapor o gas);
- los aparatos de audio, video, y aparatos electrónicos similares (IEC 60065),
- los aparatos destinados a uso médico (IEC 60601);
- las herramientas eléctricas portátiles a motor (IEC60745),
- las computadoras personales y equipos similares (IEC 60950);
- las máquinas y herramientas eléctricas semifijas (IEC 61029);
- los aparatos para uso exclusivo en buques, aeronaves y ferrocarriles”

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Se aplica, con la excepción de las siguientes referencias normativas:

IEC 60083, *Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC*

IEC 60227 (todas las partes), *Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V* –se observa que existe un RTM sobre este producto, se debe verificar compatibilidad con el mismo.- Se debe también *verificar que pasó con la parte 4*

IEC 60906-1, *IEC system of plugs and socketoutlets for household and similar purposes - Part 1: Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c.* - Se considera que esta norma refiere a la geometría de las fichas y tomas, aspecto que no está armonizado hasta el momento.

IEC 60417-DB:20021 (todas las partes), *Graphical symbols for use on equipment* – Se observa que también se hace referencia a la norma ISO 7000-DB:2004, *Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis*; correspondería verificar coherencia entre ambas normas y determinar, en lo posible, qué símbolos son necesarios para la aplicación de la norma en estudio.

IEC 61770, *Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets*- Investigar el alcance de esta norma y su aplicación a la norma en estudio.

3 DEFINICIONES

3.4.2 Muy baja tensión de seguridad: verificar definición en Uruguay y Paraguay; para Brasil coincide con la definición y hay nota MERCOSUR con apartamiento para Argentina.

3.7.7 Protector térmico: armonizar la denominación español/portugués, nos inclinamos más por “fusible térmico”

3.8.2 Posición desconectado: Aclarar definición

Se considera que estaría faltando la definición de **alimentación múltiple** (y está mencionado por ejemplo en 7.2). Según lo de 7.3, sería el caso de alimentación monofásica y trifásica o de diferentes alimentaciones, provenientes de distintas fuentes.

4 REQUISITOS GENERALES

Ok

5 CONDICIONES GENERALES PARA LOS ENSAYOS

5.8.1 Ver lo que es “*más desfavorable*”, en qué sentido?

5.8.2 Ver lo que es “*más desfavorable*”, en qué sentido? Es la mayor?

Nota 1: corregir al final del párrafo “*del gama*” por “*de la gama*”

5.8.3 ver lo que es “*más desfavorable*”, en qué sentido? Es la mayor?

5.12

Nota: sacar la expresión “*En general*” de dicha nota, dándole un carácter más reglamentario..

5.14 En la versión en español, en el segundo párrafo, se hace referencia a **partes clase II**, el cual es un término que no está definido, aunque se pone en cursiva y negrita tal cual lo estuviese. En la versión en portugués se habla de **construcao classe II**, lo que sí está definido. Verificar también traducción.-

Por otra parte no está claro el significado del 2do. Párrafo.

NOTA: hace referencia al Anexo P, que es informativo, aparte está indicado para aparatos clase O y OI, que en la Argentina y en Uruguay no están permitidos.

6. CLASIFICACIÓN

6.1 NOTA MERCOSUR: *En Argentina y en Uruguay no está permitida por ley la comercialización de aparatos clase 0 ni clase 0I.*

Brasil informa que a partir de 1/1/2014 (Portaría N° 10/2010), se comienza un proceso tendiente a prohibir la comercialización de aparatos clase 0 y 0I en Brasil; dicho proceso culminará el 1/6/2015; en Paraguay está permitida a la fecha.

Sería necesario establecer una única prescripción para el MERCOSUR. Este es un punto a discutir en la CSPE.-

7. MARCADO E INSTRUCCIONES

7.6 – Estudiar si se aplican las Notas 1 a 4 como criterios reglamentados, dado que las mismas establecen distintas posibilidades.

7.7.- En la Nota 3 se hace referencia a un diagrama de cableado que está especificado en una Nota de 7.4, verlo bien.

7.8 – Se menciona el símbolo 5019 de la IEC 60417, que es el símbolo de tierra **con** círculo; la NM 60884:2009 habla de que se pueden utilizar ambos símbolos (con o sin círculo), pero para Brasil es obligatorio **con** círculo.

7.15.–

*“Para los **aparatos estacionarios**, el nombre, la marca comercial o la marca de identificación del fabricante o del vendedor responsable y la referencia del modelo o del tipo deben ser visibles, cuando el aparato está instalado como en uso normal. Estos marcados pueden estar debajo de una **cubierta desmontable**. Otros marcados se pueden encontrar debajo de una cubierta, sólo si están **cerca de los bornes**. Para los **aparatos fijos**, este requisito se aplica después de instalar el aparato según las instrucciones del fabricante”.*

En principio un ejemplo de otras marcaciones sería el diagrama de conexión, debajo de las tapas, nos queda la duda cuales marcados irían cerca de los bornes

8. PROTECCION CONTRA LA ACCESIBILIDAD A LAS PARTES ACTIVAS.

8.1.1 Se menciona el calibre de ensayo B de la IEC 61032, el cual eventualmente debería incorporarse en la reglamentación

8.1.2 Se menciona el calibre de ensayo 13 de la IEC 61032, el cual eventualmente debería incorporarse en la reglamentación

8.1.3 Se menciona el calibre de ensayo 41 de la IEC 61032, el cual eventualmente debería incorporarse en la reglamentación

8.1.4. Analizar el apartamiento para Argentina

NOTA MERCOSUR: Para la Argentina el valor de cresta no debe ser mayor que 34 V y en corriente continua 24 V.

Con relación a la nota 1, sería necesario incluir en el reglamento la Figura 4 de la IEC 60990.

9. ARRANQUE DE APARATOS CON MOTOR

Modificación de redacción: “Los requisitos y los ensayos se especifican en las correspondientes partes 2”.

10. POTENCIA Y CORRIENTE

Ok

11. CALENTAMIENTO

11.8 – Se hace referencia a la **Tabla 3**, y en ésta se habla de la **aislación de los arrollamientos** (según IEC 60085); ver si se pueden poner las definiciones y obviar la referencia normativa a la IEC 60085.

En dicha tabla, en el ítem d) (referenciado en la tabla en los portalámparas) se indica “**Los lugares para medir los incrementos de temperatura se especifican en la Tabla 12.1 de la IEC 60598-1.**”; ver si se pueden poner las definiciones y obviar la referencia normativa a la IEC 60598-1.

Revisar el ítem j), (referenciado en la tabla en los conductores externos e internos) ya que tenemos los cables en un RTM:

*“Los **cables de alimentación NM 287** tipos 53, 57 y 87 tienen un T marcado de 60 °C / Os **cordões de alimentação NM 287** tipos 53, 57 e 87 têm a classificação T de 60 °C*

*Los **cables de alimentación NM 247** tipos 52 y 53 tienen un T marcado de 70° C / Os **cordões de alimentação NM 247** tipos 52 e 53 têm a classificação T de 70 °C*

*Los **cables de alimentación NM 247** tipos 56 y 57 tienen un T marcado de 90 °C / Os **cordões de alimentação NM 247** Tipos 56 e 57 têm a classificação T de 90 °C”*

Comentarios: Los cables NM 247 tipos 56 y 57 no están armonizados, no existen cables NM 247 de ese tipo, debería referirse a tipos 56 y 57 de la IEC correspondiente; para los tipos 52 y 53, que sí se encuentran armonizados, el marcado de la temperatura no es obligatorio.

Tampoco está armonizado el tipo de cable 87 de la norma NM 287.

Otro tema: la versión en español habla de marcado, y la versión en portugués habla de clasificación. Ver IEC en inglés.

12. VACANTE

13. CORRIENTE DE FUGA Y TENSION RESISTIDA A LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

NOTA MERCOSUR: *En Uruguay se utiliza el término “rigidez dieléctrica” en lugar de “tensión resistida”.*

En Paraguay y Uruguay se denomina “rigidez dieléctrica”. Verificar denominación en Argentina.

En el RTM de interruptores se utilizó el término **rigidez dieléctrica**, y en el RTM de cables se usó el término **tensión eléctrica** para el ensayo.

13.2 “La corriente de fuga se mide por medio del circuito descrito en **la Figura 4 de la IEC 60990**, entre un polo cualquiera de la alimentación y las **partes accesibles** metálicas conectadas a la hoja metálica de una superficie no mayor que 20 cm x 10 cm que está en contacto con las **superficies accesibles** de los materiales aislantes.

NOTA 1 El voltímetro indicado en **la Figura 4 de la IEC 60990**, debe ser capaz de medir el valor eficaz real de la tensión.”

Queda pendiente definir si se incluye esta figura y se elimina la referencia normativa.

Se observa que el circuito de la Figura 4 de la IEC 60990 se utiliza también en las Figuras 1, 2, 3 y 4 de la presente norma.

13.3.- “Se desconecta el aparato de la alimentación y se somete la aislación inmediatamente a una tensión de frecuencia 50 Hz o 60 Hz durante 1 min, según la IEC 61180-1.”

Habría que aclarar el tema de las frecuencias (según la nominal del aparato) y ver lo de la norma IEC 61180-1, si se elimina la referencia normativa y se transcribe lo que corresponda.

14 . SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

Se hace mención a la forma de onda (de impulso normalizado 1,2/50 µs) y a un generador especificados en la norma IEC 61180-1.

Ver de transcribir y sacar la referencia normativa.

“Nota 2: Las tensiones del ensayo de impulso se han calculado utilizando factores de corrección para ensayar en lugares situados a nivel del mar. Se considera que son apropiadas para cualquier lugar entre el nivel del mar y 500 m. Si los ensayos se realizan en otros lugares, se deben utilizar otros factores de corrección según se indica en el 4.1.1.2.1.2 de la IEC 60664-1.”

Ver de copiar y sacar la referencia normativa

15. RESISTENCIA A LA HUMEDAD

15.1.1 Se mencionan los ensayos de ensayos de resistencia al ingreso al de la IEC 60529.

Ver de copiar y sacar la referencia normativa

16. CORRIENTE DE FUGA Y TENSION RESISTIDA

16.3 Se detectó un error ortográfico en la versión en portugués. A efectos del presente Reglamento, se aplica

*“Uma tensão de ensaio é aplicada entre as **partes metálicas acessíveis** e o **cordão de alimentação** envolvido por uma folha metálica no lugar onde o cordão passa dentro de uma **bucha** de entrada, um protetor de cordão ou uma ancoragem de cordão, estando quaisquer parafusos de fixação apertados até dois terços do torque especificado na Tabela 14. A tensão de ensaio é 1 250 V para os **aparelhos classe 0 e classe I** e 1 750 V para os **aparelhos classe II**”.*

17. PROTECCION CONTRA LAS SOBRECARGAS DE TRANSFORMADORES Y CIRCUITOS ASOCIADOS

La temperatura de los arrollamientos no debe exceder el valor especificado en la Tabla 8. Sin embargo, estos límites no se aplican a los transformadores de seguridad a prueba de fallas que cumplan con el 15.5 de la **IEC 61558-1**.

Ver de copiar y sacar la referencia normativa.

18. DURACION.

No aplica a los efectos del presente reglamento.

19. FUNCIONAMIENTO ANORMAL

19.7

Se mencionan las clases de capacitores P2 según IEC 60252-1. Ver de copiar y sacar la referencia normativa.

19.11

Nota 1a, la nota refiere al anexo Q, el cual es informativo en la norma. Habría que considerar si mantener el carácter informativo del mismo en el propio RTM.

En el cuarto párrafo, página 63, se menciona un fusible tipo miniatura dentro de un circuito electrónico que cumple con **IEC 60127**. Ver de copiar y sacar la referencia normativa.

Se habla de límites a la temperatura de los arrollamientos, que no se deben exceder los valores especificados en la tabla 8; estos límites no se aplican a transformadores de seguridad a prueba de fallas que cumplen con 15.5 de la **IEC 61558-1**. Ver de copiar y sacar la referencia normativa.

19.11.2.c) Se habla de cortocircuito de los capacitores, norma **IEC 60384-14**. Ver de copiar y sacar la referencia normativa.

Luego de la Nota 4, segundo párrafo, se indica:

*“Las resistencias de coeficiente de temperatura positivo no son cortocircuitadas, si se utilizan dentro de la especificación del fabricante. Sin embargo, los termistores PTC-S son cortocircuitados a excepción que cumplan con la **IEC 60738-1**.”*

19.11.4: La nota 2 refiere a la serie IEC 60730. I Nuevamente, habría que ver como se hará esta referencia en la nueva reglamentación.

19.11.4.1.: idem, referencia a nivel de ensayo 4 según IEC 61000-4-2

19.11.4.2.: idem, referencia a nivel de ensayo 3 según IEC 61000-4-3

19.11.4.3.: idem, referencia a nivel de ensayos 3 y 4 según IEC 61000-4-4

19.11.4.4.: idem, referencia a ensayo según IEC 61000-4-5

19.11.4.5.: idem, referencia a nivel de ensayo 3 según IEC 61000-4-6

19.11.4.6: idem, se hace referencia a caídas de tensión clase 3 e interrupciones de tensión según IEC 61000-4-11; también se referencias las tablas 1 y 2 de la IEC 61000-4-11

19.11.4.7: idem, referencia a nivel de ensayo 2 según IEC 61000-4-13

19.12 idem, referencia a un fusible miniatura que cumpla con IEC 60127 (en texto y en

Nota 2)

19.13 Se aplica con la siguiente redacción para el tercer párrafo del punto, de la página 69:

*“Cuando la aislación de los aparatos, excluyendo aquellos **aparatos clase III**, se ha enfriado aproximadamente hasta la temperatura ambiente, ella debe superar el ensayo de tensión resistida del 16.3, siendo la tensión de ensayo la especificada en la Tabla 4.”*

19.14 Se aplica íntegramente.

20. ESTABILIDAD Y PELIGROS MECANICOS

Se aplica íntegramente.

21. RESISTENCIA MECANICA

21.1 Se aplica con excepción de la NOTA 1 y con la siguiente redacción para el cuarto párrafo del punto 21.1 en la página 72:

“También se aplican golpes a las manijas, palancas, pulsadores y elementos análogos y a las lámparas o las cubiertas que sobresalen de la envoltura en más de 10 mm o si su superficie es mayor que 4 cm². Las lámparas situadas en el interior del aparato y sus cubiertas se ensayan sólo si es probable que se dañen durante el uso normal”.

21.2 Se aplica con la siguiente redacción para el tercer párrafo del punto 21.2 de la página 73:

“La aislación es elevada a la temperatura medida durante el ensayo del Capítulo 11. La superficie de la aislación es rayada por medio de un punzón de acero templado, cuyo extremo tiene la forma de un cono con un ángulo de 40°. La punta se redondea con un radio de 0,25 mm ± 0,02 mm. El punzón se sostiene en un ángulo de 80° a 85° con respecto a la horizontal y cargado con una fuerza aplicada en la dirección de su eje de 10 N ± 0,5 N. Las rayas se realizan dibujando con el punzón a lo largo de la superficie de la aislación con una velocidad de aproximadamente 20 mm/s. Se hacen dos rayas paralelas. Deben estar suficientemente separadas de manera que no se afecten una con la otra y con un largo que cubra aproximadamente un 25% del largo de la aislación. Dos rayas similares se realizan a 90° del primer par sin cruzarlas”.

22. CONSTRUCCION

22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20, 22.21, 22.22, 22.24, 22.26, 22.27, 22.28, 22.29, 22.31, 22.32, 22.34, 22.35, 22.37, 22.39, 22.40, 22.41, 22.42, 22.44, 22.45, 22.47, 22.48, 22.49, 22.50, 22.51 y 22.52 se aplican íntegramente.

22.2 Aquí hay una mención a aparatos clase 0I y clase I, queda pendiente de la definición de este aspecto

22.23 Se aplica con la siguiente redacción:

*“No se deben utilizar aceites que contengan bifenilo policlorado (PCB) en los aparatos. La conformidad se verifica por inspección y **por un ensayo apropiado**”*

22.25 Se aplica con la siguiente redacción de la NOTA de la página 82:

*“NOTA: Este requisito se puede satisfacer por medio de una **aislación suplementaria** o una cubierta que prevenga efectivamente al conductor calefactor de la deformación”.*

22.30 Se aplica con la siguiente redacción:

*“Las partes de los **aparatos clase II** que sirven como **aislación suplementaria** o **aislación reforzada** y que se pueden omitir al volver a montar el aparato después de las operaciones de mantenimiento, deben:*

- fijarse de manera tal que no se puedan reemplazar sin ser seriamente dañadas;

o

- construidas de forma tal que no se puedan reemplazar en una posición incorrecta y que si

fueran omitidas, el aparato quede inoperable o manifiestamente incompleto.

*NOTA Las operaciones de mantenimiento incluyen el reemplazo de los componentes tales como **cables de alimentación** e interruptores.*

La conformidad se verifica por inspección y ensayo manual.”

22.33 Se aplica con la siguiente redacción:

“Los líquidos conductores que son o pueden llegar a ser accesibles en uso normal, no deben estar en contacto directo con las partes activas. No se deben utilizar electrodos para calentar líquidos.

*Para las **construcciones clase II**, los líquidos conductores que son o pueden llegar a ser accesibles en uso normal, no deben estar en contacto directo con la **aislación reforzada** o **aislación principal**.*

*Para las **construcciones clase II**, los líquidos conductores que están en contacto con **partes activas** no deben estar en contacto directo con la **aislación reforzada**.*

*NOTA 1 Se consideran como accesibles los líquidos que están en contacto con **partes metálicas accesibles** no conectadas a tierra.*

*NOTA 2 No se considera que una capa de aire sea suficiente como una de las capas de **doble aislación** en caso de que sea probable que se produzca un puente con líquido proveniente de fugas.*

La conformidad se verifica por inspección.”

22.36 Se aplica con la siguiente redacción:

*“Para los aparatos que no sean **clase III**, las manijas que se sostienen en forma continua en la mano durante el uso normal, se deben construir de manera tal que cuando se las toma como en el uso normal, la mano del usuario no pueda tocar partes metálicas excepto que estén separadas de las **partes activas** por una **aislación doble** o una **aislación reforzada**.”*

22.38 Se aplica con la siguiente redacción:

*“Los capacitores no deben estar conectados entre los contactos de un **interruptor térmico**.*

La verificación se realiza por inspección.”

22.43 Se aplica con la siguiente redacción:

“Los aparatos que se pueden ajustar a diferentes tensiones, se deben construir de tal manera que sea poco probable que se produzca una modificación accidental del ajuste. La conformidad se verifica por un ensayo manual”

22.46 No se aplica

23. CONDUCTORES INTERNOS

Se aplica íntegramente con excepción del punto 23.9, el que se aplica con la siguiente redacción:

“Los conductores cableados no deben ser empalmados mediante soldadura de estaño/plomo si están sometidos a una presión de contacto, excepto que el dispositivo de fijación esté construido de forma que elimine todo riesgo de mal contacto debido a una fluencia en frío de la soldadura (deformación plástica).

NOTA 1 Se pueden cumplir los requisitos usando terminales elásticos. No se considera adecuado el ajuste con tornillo únicamente.

NOTA 2 Se permite la soldadura de la punta de un conductor cableado.

La conformidad se verifica por inspección”.

24. COMPONENTES

24.1, 24.1.1, 24.1.2, 24.1.3, 24.1.5, 24.1.6, 24.1.8, 24.1.9, 24.3, 24.5, 24.6 y 24.7 se aplican íntegramente.

24.1.4: Se aplica íntegramente con excepción del segundo párrafo de ese punto, en la página 95, el que se aplica con la siguiente redacción:

“El número de ciclos de operaciones declarado para 6.10 y 6.11 de la IEC 60730-1, no deben ser menores que los siguientes:

- **termostatos** 10 000*
- **limitadores de temperatura** 1 000*
- **interruptor térmico de reposición automática** 300*
- **interruptor térmico sin reposición automática** mantenido por tensión 1 000*
- **otros interruptores térmicos sin reposición automática** 30*
- temporizadores 3 000*
- reguladores de energía 10 000*

NOTA 1 Las cantidades indicadas de ciclos de operación no se aplican a controles automáticos que funcionan durante el ensayo de Capítulo 11, si el aparato cumple con los requisitos de esta norma cuando son cortocircuitados.”

24.1.7 Se aplica con la siguiente redacción:

*“Si la **operación remota** del aparato se hace a través de una red de telecomunicaciones la norma respectiva para el circuito de interfaz de telecomunicaciones en el aparato es la IEC 62151”.*

24.2 Se aplica con excepción de la NOTA de la página 97, la que se aplica con la siguiente redacción:

“NOTA: Se permite el uso de soldadura con un punto de fusión de al menos 230 °C”

24.4 Se aplica con la siguiente redacción:

*“Las fichas y los tomacorrientes para los circuitos de **muy baja tensión** y los utilizados como dispositivos de conexión para los elementos calefactores, no deben ser intercambiables con las fichas y los tomacorrientes establecidos en las normas que definen los padrones de fichas y tomacorrientes de cada Estado Parte ni con los tomacorrientes móviles según las hojas de datos técnicos de la IEC 60320-1.*

La verificación se realiza por inspección.”

La NOTA MERCOSUR no aplica.

25 CONEXIÓN A LA RED DE ALIMENTACION Y CABLES FLEXIBLES EXTERIORES

25.1, 25.2 se aplican íntegramente